



# WIRELESS MICROPHONE

Système de deux microphones sans fil



## Chantez avec une clarté vocale incroyable et un son Pro JBL original.

C'est votre tour d'occuper le centre de la scène. Les microphones sans fil JBL offrent un son Pro JBL original avec une clarté vocale cristalline et des détails incroyables. Donnez le meilleur de vous-même et montez dans les aigus sans distorsion ni retard. Branchez simplement l'amplificateur double canal sans fil à votre enceinte, allumez les micros et vous voilà prêt(e) à briller. Des piles AA remplaçables pour chanter jusqu'au lever du soleil. Vous avez envie d'un duo ? Vos deux micros se mélangent parfaitement sur votre enceinte. Soyez prêt(e) à briller.

## Caractéristiques

- ▶ Grande qualité vocale et son Pro JBL original
- ▶ Amplificateur rechargeable double canal UHF sans fil
- ▶ Plug-and-play
- ▶ Microphones livrés avec des piles AA remplaçables
- ▶ Performances optimales avec les enceintes JBL PartyBox



## Caractéristiques & Points Forts

### Grande qualité vocale et son Pro JBL original

La clarté cristalline des micros sans fil JBL est synonyme d'absence de brouillage, de retard ou de distorsion. Votre voix sera accompagnée de l'incroyable son Pro JBL original.

### Amplificateur rechargeable double canal UHF sans fil

Il n'y a aucune raison de vous la jouer solo, sauf si bien sûr vous voulez occuper le centre de la scène. Branchez vos deux microphones sans fil et écoutez le mélange parfait de vos deux voix sur votre enceinte pendant au moins six heures.

### Plug-and-play

Lorsque vous voulez être entendu(e), vous voulez l'être tout de suite. Les micros sans fil JBL offrent une configuration extrêmement simple. Allumez simplement l'amplificateur et le microphone sans fil, et c'est parti !

### Microphones livrés avec des piles AA remplaçables

Les microphones JBL sans fil sont livrés avec des piles AA facilement remplaçables, ce qui vous permet de chanter toute la nuit.

### Performances optimales avec les enceintes JBL PartyBox

Utilisez les micros sans fil JBL sur une enceinte équipée d'une entrée micro, mais pour une expérience optimale, associez-les à n'importe quelle enceinte JBL PartyBox.

## Contenu de la boîte :

- 2 micros sans fil
- 1 amplificateur sans fil
- Câble USB C
- Guide de démarrage rapide
- Fiche de sécurité
- Carte de garantie

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques générales

- ▶ Modèle N° : Ensemble de microphones sans fil
  - ▶ Distance entre l'émetteur et l'amplificateur : > 10 m
  - ▶ Diagramme polaire : cardioïde
  - ▶ Réponse en fréquence : 65 Hz à 15 kHz
  - ▶ Rapport signal sur bruit (S/B) : > 60 dBA
  - ▶ Bande de fréquences UHF : 470 à 960 MHz (selon la référence du produit) (UE 657 à 662 MHz)
  - ▶ Taux de distorsion harmonique : < 0,5 %, typique
  - ▶ Puissance d'émission de l'émetteur : < 10 mW, typique
  - ▶ Entrée de l'amplificateur : 6,3 mm non équilibrés
  - ▶ Niveau de réception maximal de l'amplificateur : -13 dBV, typique
  - ▶ Batterie rechargeable de l'amplificateur : lithium-ion-polymère 3,7 WH (équivalent à 3,7 V, 1 000 mAh)
  - ▶ Temps de charge de l'amplificateur : < 3,5 heures à 5 V/1 A
  - ▶ Autonomie de la batterie de l'amplificateur : jusqu'à 6 heures
  - ▶ Alimentation du microphone : 4 piles alcalines AA (incluses)
- ### Dimensions et poids
- ▶ Dimensions (L x H x P) : microphone 50 x 233 mm ; amplificateur 70 mm x 80 mm x 20 mm
  - ▶ Poids : microphone 247 g ; amplificateur 54 g